

Aluno: _____ Nº: _____

1) Onde é executado o código PHP? _____

2) Marque V para variável válida e I para inválida:

() \$_setor () cod_prod () \$sal_líq () \$_invalido () \$aumento%
() \$Casal20 () \$12anos () \$NoMe () \$_válido () &idade

3) Considere as instruções abaixo:

```
$x = 2.3;  
$y = 2.2;  
$z = "2.9";  
$n1 = (int)$x + $y;  
$n2 = (int)($x + $y);  
$n3 = (real)($y + $z);  
echo "Resultados: $n1, $n2, $n3";
```

A mensagem exibida na tela seria: _____

4) Qual das opções abaixo faria a declaração de uma constante?

() define inc=2; () define("\$inc",2);
() \$inc = 2; () define("inc",2);

5) Considere as instruções abaixo:

```
$x = 8;  
$y = 4;  
$n1 = ($x--)+$y;  
$n2 = (--$x)+$y;  
echo "$n1 e $n2";
```

Qual será o resultado exibido na tela? _____

6) Considere as instruções abaixo:

```
$a = 10;  
$b = 20;  
$c = 15;  
$r = (($a<=$b) XOR (2*$a==$b));  
$s = (($c<=$a) AND ($c+5==$b));  
$t = (($b<=$a) OR ($c+5==$b));
```

O valor lógico de **r**, **s** e **t** são: _____

7) No código abaixo:

```
<? $x=4;  
while ($x<=18)  
{  
  $x+=2;  
  echo $x; ?>
```

Qual será o resultado exibido na tela? _____

8) Considerando a instrução abaixo, qual seria a sintaxe completa para referenciar o campo **nome_produto** que está na tabela **Produtos**? _____

```
<? $sql = mysql_query("Select * From Produtos");  
$result = mysql_fetch_assoc($sql);?>
```

9) Identifique na instrução abaixo o usuário do servidor MySQL: _____

```
$con = mysql_connect("localhost", "root", "phpmysql");
```